

## 防静电测试仪



JN1500手持式静电测试仪是一个专门用于测定静电电压的简单仪器。它小巧(手机大小),便携,便利容易使用.它内部有一个微处理器.通过电源开关(红色的)可以将静电测试仪打开或者关闭.一个标着零的灰色按键是用来做归零调整的一个标着HOLD的绿色按键是用来保持显示数据的,这在当测量过程中显示很难辨认时是非常有用的.

JN1500标准测试距离 25mm是最准确的测量出静态电压在+30000V内的静电电压.在感应器旁边的两个LED光环是用来帮助定位测量仪到电荷体之间的正确距离.传导性外壳和易接地端口容易方便接地,以便正确测量.

JN1500也可以作为静电压离子平衡电压地测量.通过安装一个离子平衡盘并且将标有 IB 的蓝色按钮转换至 IB 状态,便可以对离子平衡电压为+300 V 的电压进行测量.当平衡盘在不使用的时候,可以安装在 JH1505A 的任何一端.此仪器的紧凑设计使得测量比较容易,并且在某些难接近的工作区域能够使用.它有多方面的应用如用来决定静电消除器的位置,研究静电的电荷水平,是否需要离子中和,及对静电消除器的维护有相关的帮助。

产品型号	JN1500
输入电压	9V电池
测试精度	± 10%
输出	红色 LCD 显示正电荷、蓝色LCD 显示负电荷
精度	低范围精度为±0.1kv;高范围精度为±1kv
静电场可测	+/- (0.00~30.0kV) (自动显示调整)
标准测距	25mm+/-1mm
离子平衡可测	+/- (0~300V)